

stf®

BATERÍA RECARGABLE
CARGA MAGNÉTICA
10 000 mAh

CARGA MAGNÉTICA
INTELIGENTE

ST-A36724

GRACIAS POR ADQUIRIR
LA BATERÍA RECARGABLE
DE CARGA MAGNÉTICA
10 000 mAh DE STF®.



stf.

¡Prepárate para la aventura más cargada de energía! Este no es solo un cargador cualquiera, ¡es el resultado de la meticulosa labor de un equipo de ingenieros que querían llevar la funcionalidad, comodidad y calidad al siguiente nivel!

NOTA:

PARA USO CORRECTO Y SEGURO, LEE CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES, RECUERDA GUÁRDALO EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTAS FUTURAS O DE GARANTÍA.

01.
Contenido del paquete

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso
Carga de batería / Carga de dispositivos móviles por USB / Función PD, PPS y QC/ Carga de dispositivos móviles por carga inalámbrica

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Batería recargable.....1 pieza
- 02.**
Cable de carga.....1 pieza
- 03.**
Manual de usuario.....1 pieza

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO



- 1.SALIDA DE VOLTAJE USB1 DE CARGA
- 2.ENTRADA DE VOLTAJE MICRO USB
- 3.LED INDICADOR DE NIVEL DE CARGA
- 4.SALIDA DE VOLTAJE USB2 DE CARGA
- 5.ENTRADA/SALIDA DE VOLTAJE TIPO C DE CARGA
- 6.BOTÓN DE ENCENDIDO
- 7.CARGA INALÁMBRICA

ESPECIFICACIONES

Alimentación: Tipo C: 5 Vcc 3A / 9 Vcc 2A / 12 Vcc 1.5A Micro USB: 5 Vcc 3A / 9 Vcc 2A / 12 Vcc 1.5A

Voltaje de salida: USB1 QC: 4.5 Vcc 5A / 5 Vcc 4.5A / 5 Vcc 3A / 9 Vcc 2A / 12 Vcc 1.5A USB2 QC: 5 Vcc 3A / 9 Vcc 2A / 12 Vcc 1.5A Tipo C PD / PPS: 5 Vcc 2.4A / 9 Vcc 2.22A / 12Vcc 1.67A / 3.3 Vcc-11 Vcc 2A

Potencia de salida: USB1 QC: 22.5W USB2 QC: 18W Tipo C PD: 20W / PPS: 22 W

Carga inalámbrica: 15W

Conectores: 2 x USB 1 x Tipo C 1 x Micro USB 1 x Carga inalámbrica

Capacidad: 10 000 mAh

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Conecta el extremo Tipo C/Micro USB del cable a la entrada Tipo C/Micro USB de la batería y el otro extremo a un puerto USB/Tipo C de un cargador de pared o a cualquier fuente de alimentación que cumpla con las especificaciones de carga de tu batería.



02. El indicador LED de nivel de carga de la batería parpadeará cuando este cargando y dejará de parpadear cuando esté totalmente cargada.

Carga de dispositivos móviles

01. Conecta el extremo Tipo C / USB del cable a la salida Tipo C / USB de la batería y el otro extremo a la entrada de tu dispositivo (micro USB/Tipo C/Lightning)



02. Automáticamente la batería detectará tu dispositivo y comenzará la carga.

03. En caso de no iniciar la carga del dispositivo, presiona el botón de encendido de la batería y verifica que tu batería cuente con carga.

Función PD, PPS y QC

PD: PD (Power Delivery) es un protocolo de carga que permite que los cargadores con conector tipo C entreguen mayor nivel de potencia a tus dispositivos, proporcionando carga más rápida y más potencia, obteniendo así, menos tiempo de carga. La función PD detecta automáticamente cuanta alimentación necesita un dispositivo.

PPS: (Programmable Power Supply) es un protocolo de carga que permite que los cargadores con conector tipo C ajusten el voltaje y la corriente en tiempo real dependiendo del estado de carga de un dispositivo alimentándolo con la máxima potencia y permitiendo cambios graduales de corriente y voltaje, disminuyendo la pérdida de conversión durante la carga, asegurando que la carga sea más eficiente, generando menos calor, obteniendo así, un aumento en la vida útil de tu batería.

QC: QC (Quick Charge) es un protocolo de carga rápida que permite la carga de dispositivos a niveles superiores a los típicos 5 Vcc 2A que la mayoría de los estándares USB permiten.

NOTA:

PARA QUE LA BATERÍA RECARGABLE PUEDA OTORGAR TODAS LAS FUNCIONES DE CARGA MENCIONADAS EN SUS ESPECIFICACIONES ES NECESARIO QUE TU DISPOSITIVO CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS DE COMPATIBILIDAD DE CARGA CON LAS FUNCIONES MENCIONADAS, POR LO QUE TE INVITAMOS A REVISAR EL MANUAL DE FABRICANTE DE SU DISPOSITIVO.

Carga de dispositivos móviles por carga inalámbrica

01. Coloca tu dispositivo en la base superior indicada con el icono de tu batería recargable de manera que haga contacto con la parte trasera de tu dispositivo móvil.



NOTA: TU DISPOSITIVO MÓVIL DEBERÁ CONTAR CON LA FUNCIÓN "CARGA INALÁMBRICA", DE LO CONTRARIO LA BATERÍA RECARGABLE NO PODRÁ OFRECERTE ESA FUNCIÓN.

02. Automáticamente, la batería detectará tu dispositivo y comenzará la carga.

03. En caso de no iniciar la carga del dispositivo, presiona el botón de encendido de la batería y verifica que tu batería cuente con carga.

NOTA: LA BATERÍA RECARGABLE CUENTA CON LA TECNOLOGÍA MAGSAFE EL CUAL SE CONECTA A TU IPHONE 14, IPHONE 14 PRO, IPHONE 13, IPHONE 13 PRO, IPHONE 12 Y IPHONE 12 PRO A TRAVÉS DE IMANES PERFECTAMENTE ALINEADOS Y OFRECE UNA CARGA INALÁMBRICA MÁS RÁPIDA DE HASTA 15 W.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES

01. Manéjala con cuidado, evita golpes y movimientos bruscos.

02. No lo expongas al agua, fuego o altas temperaturas.

03. Para limpiarlo utiliza un trapo ligeramente húmedo.

04. No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

05. Para desconectarlo, no tires de los cables, siempre desconecta tirando del cargador.

06. No lo utilices si presenta alguna de estas condiciones: derrame de líquido, sobrecalentamiento, o alguna otra condición inusual.

07. No desmanteles la batería ni intentes repararlo en caso de falla, comunícale a soporte técnico al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF®, y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.